


Konfiguracja GPRS Verifone VX510/ VX610/ VX520:

Skrócona instrukcja konfiguracji w aplikacji Euronet na terminalach VX510/ VX610/ VX520:

- Euronet → Menu → 99999 → 2. Zmień Konfigurację → 3. GPRS → Wybierz kartę sim (Orange lub Polkomtel) → przekroczenie czasu komendy: zatwierdź zielonym → przekroczenie czasu logowania 1: zatwierdź zielonym → przekroczenie czasu logowania 2: zatwierdź zielonym → Używać DHCP: TAK!
- Cofnij czerwonym do głównej Menu,
- Poczekaj aż terminal ponownie wyświetli połączenie (prawy górny róg)
- Euronet → łącz → F1 → 3. GPRS → Wpisz adres Host: 010.064.010.231 → Wpisz port Host: 40105 → Połączyć z komputerem centralnym: TAK!

Pełna instrukcja wykonania konfiguracji w aplikacji Euronet na terminalach VX510/ VX610/ VX520:

- Wybieramy aplikację Euronet za pomocą przycisku po prawej stronie ekranu (w poniższym przypadku będzie to przycisk „F2”)



- Na głównym ekranie wyświetli się „Sprzedaż”, „Raporty”, „łącz”, „Menu” oraz rodzaj aplikacji, jaka jest na terminalu (poniższy przykład – aplikacja: V5.04.05)




- Wybieramy opcję „Menu” – na terminalu Verifone pierwszy fioletowy przycisk po prawej stronie pod ekranem



- Wyświetli się komunikat „Wprowadź kod operatora” - wprowadzamy kod technika „99999”, za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzamy przyciskiem zielonym



- Wyświetlą się opcje, które możemy wykonać:




- Wybieramy „2. Zmień konfigurację” za pomocą klawisza „2” na klawiaturze numerycznej



- Wybieramy „2 GPRS” → w VX510/610 lub „3 GPRS” → w VX520 za pomocą klawisza „2” lub „3” na klawiaturze numerycznej w zależności od terminala



- Wybieramy „1 Orange” lub „2 Polkomtel (Poland)” za pomocą klawisza „1” lub „2” w zależności od tego jaką kartę posiadamy w terminalu



- Wyświetli się komunikat „Przekroczenie czasu komendy 30”, który zatwierdzamy przyciskiem zielonym




- Wyświetli się komunikat „Przekroczenie czasu logowania 18”, który zatwierdzamy przyciskiem zielonym



- Wyświetli się komunikat „Przekroczenie czasu logowania 3”, który zatwierdzamy przyciskiem zielonym



- Terminal wyjdzie do menu opcji, które możemy wykonać. Cofamy przyciskiem czerwonym do głównego ekranu



- Czekamy, aż terminal zamknie GPRS i ponownie wyświetli na głównym ekranie zasięg! – w przypadku terminala Verifone VX520
- Po wyświetleniu się ponownie zasięgu w prawym górnym rogu możemy przystąpić do dalszej części – w przypadku terminala Verifone VX520
- Na głównym ekranie wyświetli się „Sprzedaż”, „Raporty”, „Łącz”, „Menu”, oraz rodzaj aplikacji jaka jest na terminalu (poniższy przykład – aplikacja: V5.04.05)




- Wybieramy opcję „łącz” – na terminalu Verifone drugi fioletowy przycisk po prawej stronie pod ekranem



- Terminal wyświetli komunikat „Połączyć z komputerem centralnym” i dwie opcje „TAK” i „NIE”



- Wybieramy przycisk F1!



- Wybieramy „2. GPRS” → w VX510/610, lub „3. GPRS” → w VX520 za pomocą klawisza „2” lub „3” na klawiaturze numerycznej



- Wyświetli się komunikat „Wpisz adres host”



- Wprowadzamy adres: 010.064.010.231 (kropki wpiszą się automatycznie) na klawiaturze numerycznej i zatwierdzamy przyciskiem zielonym




- Wyświetli się komunikat „Wpisz port host”



- Wprowadzamy port: 40105 na klawiaturze numerycznej i zatwierdzamy przyciskiem zielonym



- Terminal wyświetli komunikat „Połączyć z komputerem centralnym” i dwie opcje „TAK” i „NIE”. Wybieramy „TAK” za pomocą pierwszego fioletowego przycisku po lewej stronie pod ekranem



- Po zakończonej operacji otrzymamy wydruk potwierdzający wykonanie poprawnego połączenia

- Poniżej wydruk POPRAWNEGO połączenia:

